

# EG-CLR150-3511S

راهنمای کاربری

توسعه انتقال داده آرين

Tose-e Enteghal Dade Aryan



راهنماي بروزرساني سيستم عامل

مراحل بروزرسانی به شرح زیر است:

۱- ابتدا با وارد کردن رمز عبور وارد صفحه و پنل کاربری و مدیریتی مودم شوید:

192.168.0.1/index.html#entry	
G easycic	iS
	¥
	Please enter your password to login and manage your device.
	Password Login
	easyGIGs LTE CPE
	Copyright by Tose-e Enteghal Dade Aryan,CO ( easygigs/Tedtelecom)

# G easygics

#### راهنمای کاربری مودم EG-CLR150-3511S



۲- سپس با کلیک بر روی بخش Advanced Settings وارد بخش تنظیمات پیشرفته شوید:

۳- سپس با کلیک بر روی گزینه Update به صفحه مربوط به بروزرسانی بروید

<b>G</b> easy	y <b>GIGS</b>	FDD_LTE MC	- atl	€†‡ Modify L	ogin Password Lo	ogout English	-		
<		Advanced Settings							
Power-save	Wi-Fi Performance Settin	Igs							
Router	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Medium Wi-Fi Coverage Long Wi-Fi Coverage				_			
Firewall	8					Apply			
DDNS					5 3	• • •			• • •
	· · · • · · · • • • · ·				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	8 8 8 4 7 1 6 8 8 4 7 1 7 8 8 4 6 7 1 8 8 8 6 7 7 1 8 8 8 6 7 7 1			ہ ت ت م 1 م م 8 م					
	8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9			* * * *					



۴- در صفحه آپدیت بر روی گزینه Browse کلیک کرده و در صفحه باز شده فایل فریمور یا سیستم عامل مودم را که قبلا دانلود کرده اید انتخاب نمائید.

Power-save	Check New Version		
Tonor date			
Router			
	2		
<u>Firewall</u>			
	Auto Check Settings		
Update	Auto-check New Version	Enable	ODisable
DDNS	Check this option, the device will	update when roaming, which wil	l incur roaming charges.
Band Selection			
	0		_
VPN	Software Upload		
Othere			
ouldis	No file selected	Bro	owse Update

۵- پس از انتخاب فایل بر روی گزینه update کلیک نمائید.

	Power-save	Check New Version					
	Router						
	Firewall	0					
		Auto Check Settings					
	Update	Auto-check New Version	Enable	O Disable			
	DDNS	Check this option, the device will upd	late when roaming, which will in	ncur roaming charges.			
	Band Selection	0					
	VPN	Software Upload					
0       0       0       0       0       0       0       0       0       0         0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0         0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0	Others	No file selected	Brow	rse lindate	· · · · ·	· · · · · · · · · · ·	 0 - 0 0 0
		No me selected	Dion	opuato			
	4 ·						
							<b>D</b> ÖÖÖ
						00000000	2200(
	0 0 0 0 e e · · ·			* * * * * * * *			
	0.0.0 (0.0 (0.1 (1.1)))		•	********		200000000	<b>;;</b> <u>;</u> <u>;</u> ;
						20000000	
		é a a t					

یوجه داشته باشید که پس از انجام مرحله پنجم دستگاه شروع به دانلود فایل از روی کامپیوتر شما کرده و پس از دانلود فرایند بروز رسانی آغاز میگردد. پس از تکمیل فرایند بروزرسانی دستگاه خاموش و مجدد روشن میشود (restart).

**G** easy**GIGS** 

در زمان بروزرسانی و تا زمان restart شدن دستگاه از قطع شدن جریان برق به شدت خودداری نمائید چرا که سبب خرابی دستگاه و خارج شدن از شرایط گارانتی خواهد شد.

۶- پس از restart شدن دستگاه مجدد وارد پنل مدیریتی دستگاه شوید و به صفحه Advanced settings بروید:





# **G** easy**cics**

## راهنمای کاربری مودم EG-CLR150-3511S

۷- پس از ورود به صفحه Advanced settings بر روی گزینه Others کلیک نمائید تا وارد صفحه مربوطه شوید:

<		Advanced Se
Power-save	Wi-Fi Performar	ice Settings
Router	Wi-Fi Coverage	<ul> <li>Short Wi-Fi Coverage</li> <li>Medium Wi-Fi Coverage</li> </ul>
Firewall		Long Wi-Fi Coverage
Update	0	
DDNS		
Band Selection		
VPN		
Others		





۸- سپس بر روی گزینه reset factory settings کلیک کنید:

<b>G</b> eas	Sy <b>GIGS</b>	FDD_LTE MCI	atl	∰†↓ Modif	y Login Pa	ssword Logour	] 奈1 t English∨
<		Advanced Settings					
Power-save	Restart and Reset Please login again after rebooting	or resetting router					
Router			R	estart Device		Reset Factory Se	ettings
Firewall	SNTP						
Update	Current Local Time	2023-08-15 18:51:22 Tuesday					

۹- در نهایت در پنجره pop up باز شده بر روی yes کلیک نمائید. پس از کلیک بر روی این گزینه فرایند بازگشت به تنظیمات کارخانه آغاز میشود و فرایند بروزرسانی کامل دستگاه به نسخه جدید سیستم عامل به اتمام میرسد. در این مرحله دستگاه restart میگردد و پس از restart میتوانید از امکانات دستگاه استفاده کنید.

			Modify Login Password Logout English
<		Advanced Settings	
Power-save	Restart and Confirm		
Router	Please login again 📀 Pai res	rameters will be reset to factory defaults, the device will start. Continue?	art Device Reset Factory Settings
Firewall	SNTP	Yes	0
	Current Local Time	2023-08-15 18:51:57 Tuesday	

